

## Especificaciones/



	Tensión (V)/	220V-240 ac
<b>Hz</b>	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
	Intensidad (mA)/	1.200mA
$\Phi$	Factor de potencia/	0,97

	Aislamiento eléctrico/	CII
	Índice de estanqueidad (luminaria)/	IP20
	Índice de estanqueidad (instalado)/	IP40
	Resistencia al impacto/	-
	Temp. de funcionamiento/	-
	UGR	<19*

$\Phi$	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 4.356lm
<b>K</b>	Temperatura de color/	3.000K/4.000K/6.500K
	Índice reproducción cromática/	>80
	Vida útil/	L70>50.000h

	Color/	Blanco
	Cuerpo/	Acero
	Difusor/	Poliestireno
	Luminaria Empotrar/	Empotrar

Modelo/	Dimensiones/	Peso/
60 x 60	600 x 600mm	-




## Referencias/




	W LED	W LUM.		ϕ LED	ϕ LUM.	K	
<b>394857</b>	39W	45W	1.200mA	4.894lm	3.915lm	3.000K	1-10V
<b>394864</b>	39W	45W	1.200mA	5.338lm	4.270lm	4.000K	1-10V
<b>544283</b>	36W	40W	1.200mA	4.894lm	3.915lm	3.000K	NO
<b>544290</b>	36W	40W	1.200mA	5.338lm	4.270lm	4.000K	NO
<b>544306</b>	36W	40W	1.200mA	5.472lm	4356lm	6.500K	NO

## Dimensiones/



## Fotometría/



36W

## Bajo pedido/



Regulación/

1-10V




Bluetooth®



Configuración/

Kit de emergencia 1h



## Accesorios/



**207621**

Suspensión en cable de acero, Ø1,5mm y largo de 1m (1 pieza)



**472500**

Kit cable de seguridad 1,5m (4 ud)




**207638**

Alimentación en cable transparente, 3x0,75mm<sup>2</sup> y largo de 1m (1 pieza)



**537933**


Alimentación en cable transparente, 5x0,75mm<sup>2</sup> y largo de 1m (1 pieza)



**397391**


Marco empotrar techo perfil oculto para modelo 600x600mm.  
**Comprobar compatibilidad con el perfil oculto.**

Dimensiones de hueco para techo de escayola 605 x 605mm




**N 483995**

Marco empotrar desmontable 648 x 648 x 38mm




**484022**

Cajón montaje en superficie desmontable 600 x 600 x 60mm



**164092**

Cajón montaje en superficie 600 x 600 x 60mm



**964562**

Marco empotrar techo escayola (Espesor: 0,5-20mm) para modelo 600x600mm


Dimensiones de hueco para techo de escayola 605 x 605mm

## Montaje/



Unidades necesarias para el montaje de la luminaria.

Cod/	Suspensión	Alimentación
<b>207638</b>	-	1ud (DALI, 1-10V, EMERGENCIA)
<b>537933</b>	-	1ud (SALIDA FIJA)
<b>207621</b>	4ud	-
<b>472500</b>	1ud	-



Necesita driver DALI

## Soluciones/

S



### Pack Bluetooth



#### Descripción/



Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida. El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.



### Pack Aulas



#### Descripción/



Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone. Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI y una tercera línea ON-OFF.



### Pack CTE



#### Descripción/



Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.

#### Info/



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web [www.grupoprilux.com](http://www.grupoprilux.com)